

EuroVizion aS60G

Енергоспоживання в режимі очікування

Режим роботи	Батарея (мА)	Інтервал часу	Час роботи (годин на день)	Час сну (годин на день)	Час автоном. роботи (дні)
Інтелектуальний режим енергозбереження (GPS завжди ввімкнений)	6000	10 сек	24	0	4
Інтелектуальний режим енергозбереження (GPS у режимі сну)	6000	10 сек	0	24	50
Інтелектуальний режим енергозбереження (збалансований режим)	6000	10 сек	4	20	21
Режим роботи з інтервалами часу	6000	60 хв	0,8	23,2	36
Режим роботи раз на день	6000	24 год	0,17	23,33	229

- 1. Інтелектуальний режим енергозбереження:** Під час руху трекера GPS визначає місцезнаходження кожні 10 секунд. Коли пристрій стоїть на місці (не рухається), він переходить у режим сну.
- 2. Режим роботи з інтервалами часу:** Ви можете встановити час роботи GPS від 5 до 1440 хвилин з будь-яким часовим інтервалом.
- 3. Режим роботи раз на день:** GPS може визначати місцезнаходження у фіксований час кожного дня, наприклад, раз на день о 10 ранку.